



The ALOGIC MX2 – 100W Edition docking station allows for connection of up to two external displays and a host of other accessories allowing you to use your laptop as a desktop workstation.

Instructions

(Refer to the images on the previous pages)

Powering the Dock

The dock is supplied with a mains power adapter and mains power cords for use in the US, UK, EU and AU-NZ. Connect the power cord that is suitable for your region to the included power adapter. Connect the round connector on the end of the power adapter's cable to the dock ❶ and the mains power cable plug to an available mains power outlet.

The dock turns on when power is connected and the light ring around the power button ❷ will illuminate to show that it is switched on and operating. If desired, the dock can be turned off when not in use by pressing the power button. The light ring will turn off to show that the dock has been switched off. Pressing the power button again will turn the dock back on.

Connecting the Dock to the Laptop

Connect the included USB-C to USB-C cable between the dock and your computer.

The device is Plug and Play compatible and will be detected and configured by your computer automatically. This process will take a few seconds the first time you plug the device into your laptop. You may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Once the device has been recognised and set up by your computer it is ready for use and you can connect other devices as desired such as monitors, USB devices and a network cable.

When connected to a computer that supports charging using USB Power Delivery (USB PD), the dock can supply up to 100W of power to charge the computer.

Not all USB-C ports on Windows computers support video output. Ensure that you connect the device to a port that is video capable. Refer to the [USB-C Port Video Support](#) section of this manual for further details.

Not every USB-C port on notebook computers supports charging. If your computer doesn't start charging when a power supply is connected to the device and the device is connected to your computer, try a different USB-C port on your machine or consult the computer's manual to determine which ports accept power from USB PD power sources.

❶ **Connecting Devices to the Dock**
Connect external devices such as monitors, USB devices, Ethernet network cable and headphones/micro to the dock, as necessary. Refer to Page 4 and 5 of these instructions for an outline of the available ports and their functions.

The USB-C ports on the front of the unit supports rapid charging of mobile devices. If charging a device, ensure you connect it to these ports.

Resolution Support Table

The quantity and resolutions of video outputs supported depend on the capability of the connected computer.

The table below provides the maximum output resolutions available for each computer, based on the version of DisplayPort Alternate Mode supported on their USB-C ports.

When connected to Apple Macs, computer display outputs will be mirrored. When used with a Mac, this docking station is suitable for use with a single monitor but cannot be used for multiple monitor extended desktop configurations.

USB-C Port Video Support

Not all USB-C ports support video output. Many Windows and Chromebook computers have multiple USB-C ports, but only support video output from one or two of them. If using a Windows or Chromebook machine it is important to ensure that you plug the device into a port which supports video output for it to be able to show video on external monitors.

Many USB-C ports that have no labelling support video output, however USB-C ports which have a DisplayPort or Intel Thunderbolt logo next to them almost certainly support video output and you should look for these icons next to the ports on your computer.

If in doubt about whether a USB-C port supports video output, consult the user manual for your computer or the support information on the manufacturer's website.

The device can be used with USB-C ports which do not support video output, however you will not be able to connect the DisplayPort ports to external monitors and show video. The ports (Ethernet, audio and USB ports) will be functional.

Das Gerät kann mit USB-C-Anschlüssen verwendet werden, die keine Videoausgänge unterstützen. Sie können die DisplayPort-Anschlüsse jedoch nicht an externe Monitore anschließen und Videos anzeigen. Die anderen Anschlüsse (Ethernet-, Audio- und USB-Anschlüsse) sind funktionsfähig.

Troubleshooting

Symptom	Solution
• Ensure that the dock is switched on – the power button is illuminated when the dock is on • Check that the DisplayPort cable is connected securely between the monitor and device and the device is securely connected to the computer • Check that the external monitor is turned on and is set to the correct input • If the device does not show video on external display • Check that your computer is detecting the external display and is set to show video on it • Check that the USB-C port on the computer that you have connected the device to supports video output using DisplayPort Alternate Mode • If the computer does not detect a control monitor or output video after checking the above, restart your computer and reattempt setup	• Stellen Sie sicher, dass die Dock eingeschaltet ist - der Netzschalter leuchtet auf, wenn das Dock eingeschaltet ist • Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel fest zwischen Monitor und Gerät angeschlossen ist und das Gerät fest mit dem Computer verbunden ist • Überprüfen Sie, ob der externe Monitor eingeschaltet und auf den richtigen Input eingestellt ist • Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel zwischen Monitor und Gerät angeschlossen ist und das Gerät fest mit dem Computer verbunden ist • Überprüfen Sie, ob das USB-C-Anschluss des Computers, an dem Sie das Gerät angeschlossen haben, die Videoausgabe im alternativen DisplayPort-Modus unterstützt • Wenn der Computer den externen Monitor nicht erkennt oder kein Video sieht, nachdem Sie das überprüften haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut
Video drops out intermittently • Check that the DisplayPort cable is connected securely between the display and device • Check that the device is securely connected to the computer • Check that the DisplayPort cable being used to connect to the display is of good quality and isn't damaged	• Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel fest zwischen Display und Gerät angeschlossen ist • Überprüfen Sie, ob das Gerät fest mit dem Computer verbunden wird, von guter Qualität ist und nicht beschädigt ist • Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel, mit dem das Display verbunden wird, von guter Qualität ist und nicht beschädigt ist
Computer doesn't start charging • Ensure that the power supply is connected at the wall and turned on, and the USB-C cable supplying power is securely connected to the computer • Verify that the USB-C port on the computer supports charging from a USB PD power source • Ensure that the dock is switched on and the power button is illuminated - the dock does not supply power to the computer when it is switched off	Der Computer kann nicht mit Strom versorgt werden • Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter an eine Steckdose angeschlossen, eingeschaltet und die USB-C-Kabel für die Stromversorgung fest mit dem Computer verbunden ist • Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Anschluss des Computers das Laden von einer USB-PD-Stromquelle unterstützt • Überprüfen Sie, dass das Dock eingeschaltet und der Netzschalter aufleuchtet. Das Dock versorgt den Computer im abgeschalteten Zustand nicht mit Strom

ALOGIC recommends the use of ALOGIC cables, which are reliable, trouble free operation for your computer and peripherals.



ALOGIC empfiehlt die Verwendung von ALOGIC-Kabeln, um einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Computers und Ihrer Peripheriegeräte zu gewährleisten.

ALOGIC recomienda el uso de cables ALOGIC, para asegurar un funcionamiento confiable y sin problemas para su computadora y periféricos.

ALOGIC consiglia l'uso di cavi ALOGIC per un funzionamento affidabile e senza problemi con il computer e con le periferiche.

La estación de acoplamiento ALOGIC MX2 – Edición 100W permite la conexión de hasta dos pantallas externas y una serie de otros accesorios que le permiten usar su computadora portátil como una estación de trabajo de escritorio.

Instrucciones

(Consulte las imágenes en las páginas anteriores)

Encendido de la base de conexión

La base de conexión se suministra con un adaptador de corriente y cables de alimentación para su uso en USA/UK, UE y AU-NZ. Conecte el cable de alimentación adecuado para su región al adaptador de corriente incluido. Conecte el conector redondo en el extremo del cable del adaptador de corriente a la base de conexión ❶ y el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente disponible.

La base de conexión se enciende cuando se conecta la alimentación y el anillo de luz alrededor del botón de encendido ❷ se ilumina para mostrar que está encendido y en funcionamiento. Si lo desea, la base de conexión se puede apagar cuando no esté en uso presionando el botón de encendido. El anillo de luz se apagará para mostrar que la base de conexión se ha apagado. Al presionar el botón de encendido nuevamente, se volverá a encender.

❶ **Conexión de la base de conexión a la computadora portátil**
Conecte el cable USB-C a incluir entre la base de conexión y su computadora.

El dispositivo es compatible con Plug and Play y su computadora lo detectará y configurará automáticamente. Este proceso tomará unos segundos la primera vez que conecte el dispositivo a su computadora portátil. Es posible que reciba una notificación de que se ha instalado y está listo para su uso.

Una vez que su computadora haya reconocido y configurado el dispositivo, estará listo para usar y podrá conectar otros dispositivos como desea, como monitores, dispositivos USB y cable de red.

Cuando se conecta a una computadora que admite la carga mediante USB Power Delivery (USB PD), la base de conexión puede suministrar hasta 100W de energía para cargar la computadora.

No todos los puertos USB-C en computadoras con Windows admiten salida de video. Asegúrese de conectar el dispositivo a un puerto compatible con video. Consulte la sección [Supporto video porta USB-C](#) de este manual para obtener más detalles.

Tous les ports USB-C de Windows ne supportent pas les sorties vidéo. Assurez-vous de connecter l'appareil à un port qui supporte la vidéo. Référez-vous à la section de support vidéo USB-C de ce manuel pour plus de détails.

Tous les ports USB-C sur les notebooks ne permettent pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

No todos los puertos USB-C de las computadoras portátiles admiten la carga. Si su computadora no comienza a cargarse cuando hay una fuente de alimentación conectada al dispositivo y el dispositivo está conectado a su computadora, pruebe con un puerto USB-C diferente en su máquina o consulte el manual de la computadora para determinar qué puertos aceptan energía de fuentes de energía USB PD.

❶ **Conexión de dispositivos a la base de conexión**
Conecte dispositivos externos como monitores, dispositivos USB, cable de red Ethernet y auriculares/microfono a la base de conexión, según sea necesario. Consulte las páginas 4 y 5 de estas instrucciones para obtener un resumen de los puertos disponibles y sus funciones.

Los puertos USB-C en la parte frontal de la unidad admiten la carga rápida de dispositivos móviles. Si carga un dispositivo, asegúrese de conectarlo a estos puertos.

Tabla de soporte de resolución

La cantidad y las resoluciones de las salidas de video admitidas dependen de la capacidad de la computadora conectada.

La siguiente tabla proporciona las resoluciones de salida máxima disponibles para cada computadora, basadas en la versión de DisplayPort Alternate Mode alternatni de DisplayPort compatible con sus puertos USB-C.

Cuando se conecta a una computadora Apple Mac, las salidas de pantalla se reflejarán. Cuando se usa con una Mac, esta estación de acoplamiento es adecuada para usar con un solo monitor, pero no se puede usar para configuraciones de escritorio extendidas de múltiples monitores.

"Muchos puertos USB-C que no tienen etiquetado admiten salida de video, sin embargo, los puertos USB-C que tienen un logo DisplayPort o Intel Thunderbolt impreso junto a ellos es casi seguro que admita la salida de video y debe buscar estos iconos junto a los puertos de su computadora."

Si tiene dudas sobre si un puerto USB-C admite salida de video, consulte el manual del usuario de su computadora o la información de soporte en el sitio web del fabricante.

El dispositivo se puede utilizar con puertos USB-C que no admiten salida de video, sin embargo, no podrá conectar los puertos DisplayPort a monitores externos y mostrar video. Los otros puertos (puertos Ethernet, audio y USB) serán funcionales.

Soporte de video del puerto USB-C

Not all USB-C ports support video output. Many Windows and Chromebook computers have multiple USB-C ports, but only admiten the salida de video of uno o dos of them. If using a Mac, this docking station is suitable for use with a single monitor but cannot be used for multiple monitor extended desktop configurations.

Many USB-C ports that have no labelling support video output, however USB-C ports which have a DisplayPort or Intel Thunderbolt logo next to them almost certainly support video output and you should look for these icons next to the ports on your computer.

If in doubt about whether a USB-C port supports video output, consult the user manual for your computer or the support information on the manufacturer's website.

Das Gerät kann mit USB-C-Anschlüssen verwendet werden, die keine Videoausgänge unterstützen. Sie können die DisplayPort-Anschlüsse jedoch nicht an externe Monitore anschließen und Videos anzeigen. Die anderen Anschlüsse (Ethernet-, Audio- und USB-Anschlüsse) sind funktionsfähig.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
• El video no se muestra en la pantalla externa • Verifique que el monitor externo esté encendido y configurado con la entrada correcta • Verifique que el monitor externo esté conectado a la base de conexión de video • Verifique que el puerto USB-C de la computadora a la que se lo conectó el dispositivo admita salida de video en el modo alternativo DisplayPort • Si la computadora no detecta el monitor externo o la salida de video después de verificar lo anterior, reinicie su computadora e intente nuevamente	• Asegúrese de que la base de conexión esté encendida; el botón de encendido se ilumina cuando la base de conexión está encendida • Compruebe que el cable DisplayPort está conectado de forma segura entre el monitor y el dispositivo y que el dispositivo está conectado de forma segura a la computadora • Verifique que el monitor externo esté encendido y configurado con la entrada correcta • Verifique que el monitor externo esté conectado a la base de conexión de video • Verifique que el puerto USB-C en la computadora a la que se lo conectó el dispositivo admita salida de video en el modo alternativo DisplayPort • Si la computadora no detecta el monitor externo o la salida de video después de verificar lo anterior, reinicie su computadora e intente nuevamente
El video se cae de forma intermitente • Compruebe que el cable DisplayPort está bien conectado entre la pantalla y el dispositivo • Verifique que el dispositivo esté bien conectado a la computadora • Compruebe que el cable DisplayPort que se utiliza para conectar a la pantalla sea de buena calidad y no esté dañado	• Compruebe que el cable DisplayPort está bien conectado entre la pantalla y el dispositivo • Verifique que el dispositivo esté bien conectado a la computadora • Compruebe que el cable DisplayPort que se utiliza para conectar a la pantalla sea de buena calidad y no esté dañado
La computadora no comienza a cargarse cuando el dispositivo está conectado • Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada a la pared y encendida, y que el cable USB-C que suministra energía esté bien conectado a la computadora • Verifique que el puerto USB-C de la computadora admita la carga desde una fuente de alimentación USB PD • Asegúrese de que la base de conexión esté encendida y el botón de encendido se ilumina; la dock no suministra energía a la computadora cuando está apagada	• Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada a la pared y encendida, y que el cable USB-C que suministra energía esté bien conectado a la computadora • Verifique que el puerto USB-C de la computadora admita la carga desde una fuente de alimentación USB PD • Asegúrese de que la base de conexión esté encendida y el botón de encendido se ilumina; la estación de acoplamiento no suministra energía a la computadora cuando está apagada

ALOGIC consiglia l'uso di cavi ALOGIC per un funzionamento affidabile, sicuro e senza problemi con il computer e con le periferiche.

ALOGIC recommande l'utilisation de câbles ALOGIC pour assurer un fonctionnement fiable et sans problème pour vos ordinateurs et vos périphériques.

ALOGIC empfiehlt die Verwendung von ALOGIC-Kabeln, um einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Computers und Ihrer Peripheriegeräte zu gewährleisten.

La station d'accueil ALOGIC MX2 – Édition 100W permet de connecter jusqu'à deux écrans et une multitude d'autres accessoires qui vous permettent de faire de votre ordinateur portable un poste de travail à part entière.

Istruzioni

(Fare riferimento alle immagini della pagina precedente)

Alimentation de la Station

La station d'accueil est fournie avec un adaptateur secteur et des cables d'alimentation qui permettent une utilisation aux US, UK, EU et AU-NZ. Collez le cavo adapté alla regione di utilizzo all'adattatore incluso. Collegare il connettore rotondo del cavo di alimentazione alla postazione ❶ e la spina di rete a una presa disponibile.

La postazione si accende quando viene collegata l'alimentazione e l'anello luminoso intorno al pulsante di accensione ❷ si illumina per mostrare l'accensione e il funzionamento. Volendo, la postazione può essere spenta quando non è in uso premendo il pulsante. L'anello luminoso si spegne per mostrare che la postazione è spenta. Premere di nuovo il pulsante per accendere la postazione.

❶ **Collegare la postazione al computer portatile**
Collegare il cavo USB-C di inserimento alla postazione e al computer.

L'apparecchio si attiva con l'inserimento e individua il computer, configurandosi automaticamente. Bastano pochi secondi al primo inserimento dell'apparecchio nel computer. Può partire una notifica che avverte che la postazione è inserita e pronta all'uso.

Una volta riconosciuto l'apparecchio, il computer si imposta per l'uso e si possono collegare altri dispositivi come si desidera: monitor, apparecchi USB e un cavo di rete.

Se collegato a un computer che supporta la modalità di carica USB Power Delivery (USB PD), la postazione può fornire fino a 100W di potenza per ricaricare il computer.

Non tutte le porte USB-C dei computer Windows supportano l'uscita video. Verificare di collegare l'apparecchio a una porta con capacità video. Fare riferimento alla sezione [Supporto Video Porta USB-C](#) di questo manuale per ulteriori dettagli.

Non tutte le porte USB-C dei computer portatili supportano la ricarica. Se il computer non comincia a ricaricarsi quando la fonte di carica viene collegata all'apparecchio e l'apparecchio è collegato al computer, provare una porta USB-C diversa oppure consultare il manuale del computer per capire quali porte accettino la ricarica in modalità USB PD.

Con tutti i porte USB-C de i notebooks non permettono pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

Con tutti i porte USB-C de i notebooks non permettono pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

Con tutti i porte USB-C de i notebooks non permettono pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

❶ **Collegare apparecchi alla postazione**
Si possono collegare apparecchi esterni, come monitor, apparecchi USB, cavi di rete Ethernet, cuffie con microfono, secondo necessità. Fare riferimento alle pagine 4 e 5 di queste istruzioni per una panoramica delle porte disponibili e delle relative funzioni.

Le porte USB-C nella parte anteriore dell'unità servono a ricaricare rapidamente apparecchi mobili. Per caricare un apparecchio, collegarlo a questi porte.

Tabella di supporto soluzione problemi

La quantità e le risoluzioni delle uscite video supportate dipendono dalla capacità del computer collegato.

La tabella sotto fornisce i massimi di potenza e risoluzione per ogni computer, basati sulla versione di DisplayPort Alternate Mode supportata sui loro porte USB-C.

Les sorties d'affichage seront reflétées quand elles sont connectées à des ordinateurs Apple Mac. Quand elle est utilisée avec Mac, cette station est adaptée à une utilisation avec un moniteur unique, mais ne peut pas être utilisée dans le cas d'une installation d'écrans en réseau.

Apple Macs computers to supportare sono, il display/uscita di visualizzazione sarà riflessata. Quando è usata con un Mac, questa postazione è adatta all'uso con un solo monitor; ma non può essere usata per configurazioni con scrivania estesa di più monitor.

Apple Macs computers to supportare sono, il display/uscita di visualizzazione sarà riflessata. Quando è usata con un Mac, questa postazione è adatta all'uso con un solo monitor; ma non può essere usata per configurazioni con scrivania estesa di più monitor.

Molte porte USB-C non contrassegnano con il supporto di uscita video hanno comunque un logo DisplayPort o Intel Thunderbolt logo accanto a loro. I computer che hanno questi simboli sicuramente supportano l'uscita video; basta cercare queste icone vicino alle porte dei computer.

Si si dubita che una porta USB-C supporti l'uscita video, consultare il manuale utente del computer o le informazioni di supporto sul sito del produttore.

L'appareil peut être utilisé avec des ports USB-C qui ne supportent pas les sorties vidéo; cependant vous ne pourrez pas connecter les ports DisplayPort à des moniteurs externes et afficher des images. Les autres ports (Ethernet, audio et ports USB) seront fonctionnels.

L'apparecchio si può usare con porte USB-C che non supportano l'uscita video, tuttavia non si potranno collegare porte DisplayPort a monitor esterni per mostrare immagini. Gli altri porte (Ethernet, audio e USB) funzioneranno come usuali.

Das Gerät kann mit USB-C-Anschlüssen verwendet werden, die keine Videoausgänge unterstützen, jedoch können die DisplayPort-Anschlüsse nicht an externe Monitore anschließen und Videos anzeigen. Die anderen Anschlüsse (Ethernet, Audio und USB) funktionieren wie gewohnt.

Soluzione problemi

Sintomo	Soluzione
• Non si vede il video sul display esterno • Verificare che il monitor esterno sia acceso • Verificare che il monitor esterno sia collegato al computer • Verificare che il monitor esterno sia collegato alla base di connessione video • Verificare che il port USB-C del computer a cui è collegato l'apparecchio supporti l'uscita video in modalità DisplayPort Alternate Mode • Se il computer non riconosce il monitor esterno o l'uscita video dopo aver verificato quanto sopra, riavviare il computer e riprovare	• Controllare che la postazione sia accesa: il pulsante di alimentazione deve essere illuminato quando la postazione è accesa • Controllare che il cavo DisplayPort sia ben collegato al monitor e all'apparecchio e che l'apparecchio sia ben collegato al computer • Controllare che il monitor esterno sia acceso e configurato con l'input corretto • Controllare che il computer individui il display esterno e che sia impostato per mostrare video • Controllare che la porta USB-C del computer a cui è collegato l'apparecchio supporti l'uscita video in modalità DisplayPort Alternate Mode • Se il computer non riconosce il monitor esterno o l'uscita video dopo aver verificato quanto sopra, riavviare il computer e riprovare
Il video va a intermittenza • Controllare che il cavo DisplayPort sia ben collegato tra la postazione e l'apparecchio • Controllare che l'apparecchio sia ben collegato al computer • Controllare che il cavo DisplayPort usato per collegare al monitor sia di buona qualità e non sia danneggiato	• Verificare che il cavo DisplayPort sia ben collegato tra la postazione e l'apparecchio • Verificare che l'apparecchio sia ben collegato al computer • Verificare che il cavo DisplayPort usato per collegare al monitor sia di buona qualità e non sia danneggiato
Il computer non comincia a caricare quando l'apparecchio è collegato • Assicurare che l'alimentazione sia collegata alla presa e accesa, e che il cavo di alimentazione USB-C sia ben collegato al computer • Controllare che la porta USB-C dell'ordinateur supporti la carica con alimentazione USB PD • Assicurare che la base di connessione sia accesa e che il pulsante si illumina; la postazione non fornisce energia al computer quando è spenta	• Assicurare che l'alimentazione sia collegata alla presa e accesa, e che il cavo di alimentazione USB-C sia ben collegato al computer • Controllare che la porta USB-C dell'ordinateur supporti la carica con alimentazione USB PD • Assicurare che la base di connessione sia accesa e che il pulsante si illumina; la postazione non fornisce energia al computer quando è spenta

ALOGIC consiglia l'uso di cavi ALOGIC per un funzionamento affidabile, sicuro e senza problemi con il computer e con le periferiche.

ALOGIC recommande l'utilisation de câbles ALOGIC pour assurer un fonctionnement fiable et sans problème pour vos ordinateurs et vos périphériques.

ALOGIC empfiehlt die Verwendung von ALOGIC-Kabeln, um einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Computers und Ihrer Peripheriegeräte zu gewährleisten.



ALOGIC consiglia l'uso di cavi ALOGIC per un funzionamento affidabile, sicuro e senza problemi con il computer e con le periferiche.

ALOGIC recommande l'utilisation de câbles ALOGIC pour assurer un fonctionnement fiable et sans problème pour vos ordinateurs et vos périphériques.

ALOGIC empfiehlt die Verwendung von ALOGIC-Kabeln, um einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Computers und Ihrer Peripheriegeräte zu gewährleisten.

La postazione di carica ALOGIC MX2 – Edizione da 100 W permette di collegare fino a due display esterni e una serie di altri accessori per usare il computer portatile come postazione di lavoro fissa.

Istruzioni

(Fare riferimento alle immagini della pagina precedente)

Alimentare la postazione

La postazione è dotata di adattatore di rete e cavo compatibile con rete elettrica UK, US, UK, EU e AU-NZ. Collegare il cavo adatto alla regione di utilizzo all'adattatore incluso. Collegare il connettore rotondo del cavo di alimentazione alla postazione ❶ e la spina di rete a una presa disponibile.

La postazione si accende quando viene collegata l'alimentazione e l'anello luminoso intorno al pulsante di accensione ❷ si illumina per mostrare l'accensione e il funzionamento. Volendo, la postazione può essere spenta quando non è in uso premendo il pulsante. L'anello luminoso si spegne per mostrare che la postazione è spenta. Premere di nuovo il pulsante per accendere la postazione.

❶ **Collegare la postazione al computer portatile**
Collegare il cavo USB-C di inserimento alla postazione e al computer.

L'apparecchio si attiva con l'inserimento e individua il computer, configurandosi automaticamente. Bastano pochi secondi al primo inserimento dell'apparecchio nel computer. Può partire una notifica che avverte che la postazione è inserita e pronta all'uso.

Una volta riconosciuto l'apparecchio, il computer si imposta per l'uso e si possono collegare altri dispositivi come si desidera: monitor, apparecchi USB e un cavo di rete.

Se collegato a un computer che supporta la modalità di carica USB Power Delivery (USB PD), la postazione può fornire fino a 100W di potenza per ricaricare il computer.

Non tutte le porte USB-C dei computer Windows supportano l'uscita video. Verificare di collegare l'apparecchio a una porta con capacità video. Fare riferimento alla sezione [Supporto Video Porta USB-C](#) di questo manuale per ulteriori dettagli.

Non tutte le porte USB-C dei computer portatili supportano la ricarica. Se il computer non comincia a ricaricarsi quando la fonte di carica viene collegata all'apparecchio e l'apparecchio è collegato al computer, provare una porta USB-C diversa oppure consultare il manuale del computer per capire quali porte accettino la ricarica in modalità USB PD.

Con tutti i porte USB-C de i notebooks non permettono pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

Con tutti i porte USB-C de i notebooks non permettono pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

Con tutti i porte USB-C de i notebooks non permettono pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à votre ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

❶ **Collegare apparecchi alla postazione**
Si possono collegare apparecchi esterni, come monitor, apparecchi USB, cavi di rete Ethernet, cuffie con microfono, secondo necessità. Fare riferimento alle pagine 4 e 5 di queste istruzioni per una panoramica delle porte disponibili e delle relative funzioni.

Le porte USB-C nella parte anteriore dell'unità servono a ricaricare rapidamente apparecchi mobili. Per caricare un apparecchio, collegarlo a questi porte.

Tabella di supporto soluzione problemi

La quantità e le risoluzioni delle uscite video supportate dipendono dalla capacità del computer collegato.

La tabella sotto fornisce i massimi di potenza e risoluzione per ogni computer, basati sulla versione di DisplayPort Alternate Mode supportata sui loro porte USB-C.

Les sorties d'affichage seront reflétées quand elles sont connectées à des ordinateurs Apple Mac. Quand elle est utilisée avec Mac, cette station est adaptée à une utilisation avec un moniteur unique, mais ne peut pas être utilisée dans le cas d'une installation d'écrans en réseau.

Apple Macs computers to supportare sono, il display/uscita di visualizzazione sarà riflessata. Quando è usata con un Mac, questa postazione è adatta all'uso con un solo monitor; ma non può essere usata per configurazioni con scrivania estesa di più monitor.

Apple Macs computers to supportare sono, il display/uscita di visualizzazione sarà riflessata. Quando è usata con un Mac, questa postazione è adatta all'uso con un solo monitor; ma non può essere usata per configurazioni con scrivania estesa di più monitor.

Molte porte USB-C non contrassegnano con il supporto di uscita video hanno comunque un logo DisplayPort o Intel Thunderbolt logo accanto a loro. I computer che hanno questi simboli sicuramente supportano l'uscita video; basta cercare queste icone vicino alle porte dei computer.

Si si dubita che una porta USB-C supporti l'uscita video, consultare il manuale utente del computer o le informazioni di supporto sul sito del produttore.

L'appareil peut être utilisé avec des ports USB-C qui ne supportent pas les sorties vidéo; cependant vous ne pourrez pas connecter