

BT958(英语+西班牙语)说明书:30x21cm

SENTRY® BC BT958	English	English	English
 Fig 1 Fig 2 TRUE WIRELESS EARPHONES	1 Using your True Wireless Earphones Charge the earbud and case first. Make sure charging case and earbuds are fully charged. STEP 1 Turn off the Bluetooth function from your music device. E.g., Mobile phone or music device. STEP 2 Take out the earbuds from the charging case after they have been charged. The earphones will automatically turn on. You will hear "Power On".Wait 5 seconds so that both earbuds can connect to each other;you will hear a prompt tone to suggest that both earbuds are paired successfully;the right earbud will have blue and red light flashing alternatively but left earbud will have very slowly flashing blue light. STEP 3 You can now turn on the Bluetooth function of your mobile phone or audio device. Search and select BT958 on your device and connect. When the earbuds are connected with the device successfully, you will hear "Connected" and earbuds will have very slowly blinking blue light. If you turn off the bluetooth function on your mobile phone, you will hear "Disconnected". The right earbud will have blue and red light flashing alternatively but left earbud will have very slowly flashing blue light. The pairing mode between both earbuds and device will remain for about 5 minutes. After that earbuds will turn auto-off if no device connection in 5 minutes, and you will hear "power off". *After the initial settings, both earphones will auto pair with your device directly and you can skip Step 1 and 2. *Fig 1 (shown on the image). 2 Button Function On/Off Turn on:Long press both left and right earphone (Fig 1) for about 4 second to turn on earphones; Turn off:Long press left or right earphone top button (Fig 1) for about 4 seconds to turn off earphones. Answer / Hang Up When there is an incoming call, short press the top button (Fig 1) on the left or right earphone to answer the phone; short press the top button (Fig 1) on the left or right earphone to end the call. Reject / Call Back When coming call, long press left or right earphone about 2 seconds to refuse the call. (Fig 1) Three-click the right earphone to resume back to the last call. Three-click the left earphone to open the voice assistant. Play / Pause Music To pause playing music,short press either the left or right earbud (Fig 1) to pause. To continue playback, short press either the left or right earbud (Fig 1) to continue playback * When playing music and there is an incoming call, music will be auto-paused and auto play when and the call. * If one of the earbuds have run out of battery, the other one will continue to work until it runs out of power also. Last / Next Song Control When playing music, double-press the left earphone (Fig 1) to switch to the Last song; double-press the right earphone (Fig 1) to switch to the next song. 3 Charging the case and earbuds Part 1:Charge the charging case (Fig 2) The charging case (Fig 2) charges the earbuds. It is important that the charging case is recharged. To do this, insert the provided charging cable to charge the charging case (Fig 2) with a USB power adapter. The LED light on the case will keep on flashing when it is charging. When fully charged, the LED lights will keep on and still. Charging the case will take 2 hours to fully charge the case but charging amount times may vary depending on battery status. Note: When there is no charge left on the charging case, the case will start to flash to announce low battery and then turn off completely;(4 Lights on means 100% battery, 1 light means 25% battery). Part 2:Charge the earphones (Fig 1) The charging case should be fully charged and have sufficient power before it can charge the earbuds. Put the earphones into the correct position on the charging case (Fig 2) for charging. Turn off the earbuds by long pressing the top button of both earbuds (Fig1) for about 4 seconds before placing them into the case.	1 Limited 90-Day Warranty: Sentry warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90 days from the date of original purchase. This warranty does not pertain to damage resulting from accident, abnormal use, misuse or neglect. Any defective product will be replaced if returned to an authorized Sentry dealer or to Sentry directly at: PO Box 885, One Bridge Street, Hillburn, NY 10931. Please enclose a \$5 check for return shipping. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned byBluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sentry Industries Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Sentry Industries Inc declares that radio equipment BT958 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU declaration of conformity is available at https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/ Conformity with Directives This product is CE marked to denote conformity with Directives 73/23/EEC (low voltage) and 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility) , as amended. Environmental Protection Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. CE  BC   Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR 47 CFR Part 15.21, 15.105(b) Compliance Information Sentry Bluetooth Responsible Party – SENTRY INDUSTRIES INC ONE BRIDGE STREET, HILLBURN, NY 10931 , USA TEL +1 8457532910 FCC Compliance Statement  This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation." FCC ID:ZACPLBT960 Model #BT958 *NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."	Charging your device Only use a power adapter with applicable country regulations and international and regional safety standards. Other power adapters may not meet applicable safety standards, and using such adapters could pose a risk of death or injury. Avoid prolonged skin contact with the charging cable and connector when the charging cable is connected to a power source because it may cause discomfort or injury. Sleeping or sitting on the charging cable or connector should be avoided. WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. For traffic safety, do not use earphones while driving or cycling. If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using the product. Choking hazard : The product, packaging and some of the included accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children. The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested. Danger : Improper battery replacement may cause an explosion and injury.
 Fig 1 Fig 2 VERDADEROS AUDIFONOS INALAMBRICOS	1 use auriculares inalámbricos verdaderos Primero recarga los tapones para los oídos y las Orejeras. Asegúrese de que la Caja de carga y los tapones para los oídos estén completamente cargados. Paso 1 apague la función Bluetooth del dispositivo musical. Por ejemplo, un teléfono móvil o un dispositivo musical. Paso 2 Después de cargar, retire los tapones para los oídos de la Caja de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente. Escuchará "encendido" y esperará 5 segundos para que los dos auriculares puedan conectarse entre sí. Usted escuchará un tono de advertencia que indica que los tapones para los oídos se emparejarán con éxito. Los tapones para los oídos derecho parpadearán alternativamente azul y rojo, mientras que los tapones para los oídos izquierdo parpadearán lentamente azul. Paso 3 ahora puede activar la función Bluetooth de su teléfono o dispositivo de audio. Busque y seleccione BT958 en el dispositivo y Conéctese. Cuando el dispositivo esté conectado con éxito al dispositivo, oirá "conectado" y el indicador azul en el auricular parpadeará lentamente. Si apagas el bluetooth en tu teléfono, oirás "desconectado", el auricular derecho parpadeará alternativamente azul y rojo, y el auricular izquierdo parpadeará lentamente azul. El modo de emparejamiento entre el auricular y el dispositivo se mantendrá durante unos 5 minutos, después de lo cual, si no hay conexión del dispositivo durante 5 minutos, el auricular se apagará automáticamente y escuchará "Power off". Una vez completada la configuración inicial, los dos auriculares se emparejarán automáticamente directamente con su dispositivo, y puede saltarse los pasos 1 y 2. Figura 1 (como se muestra en la figura). 2 función de botón Encendido / apagado Encendido: presione los auriculares izquierdo y derecho (figura 1) durante unos 4 segundos y encienda los auriculares; Apagado: Presione el botón superior izquierdo o derecho del auricular (figura 1) durante unos 4 segundos para apagar el auricular. Responder / colgar Cuando hay una llamada entrante, Pulse brevemente el botón superior del auricular izquierdo o derecho (figura 1) para contestar el teléfono; Pulse brevemente el botón superior del auricular izquierdo o derecho (figura 1) para terminar la llamada. Rechazo / devolución de la llamada Al contestar una llamada, presione el auricular izquierdo o derecho durante unos 2 segundos para rechazar la llamada. (figura 1) Haga clic en el auricular derecho tres veces para continuar la llamada. Pulse el auricular izquierdo tres veces para activar el asistente de voz. Reproducir / pausar música Para detener la reproducción de música, pulse brevemente el auricular izquierdo o derecho (figura 1) para detener la reproducción. Para continuar la reproducción, pulse brevemente el auricular izquierdo o derecho (figura 1) para continuar la reproducción. Cuando la música se reproduce y hay una llamada entrante, la música se detiene automáticamente y se reproduce automáticamente al final de la llamada. Si uno de los tapones para los oídos se ha quedado sin batería, el otro seguirá funcionando hasta que se quede sin electricidad. Control de la última canción / siguiente Cuando tocas música, Haga doble clic en el auricular izquierdo (figura 1) para cambiar a la última canción; Haga doble clic en el auricular derecho (figura 1) para cambiar a la siguiente canción. 3 carga la carcasa del teléfono y los tapones para los oídos Parte 1: carga de la Caja de carga (figura 2) La Caja de carga (figura 2) Carga los tapones para los oídos. Es importante recargar la Caja de carga. Para ello, inserte el cable de carga suministrado y cargue la Caja de carga (figura 2) con un adaptador de alimentación USB.	Por qué no puedo escuchar la voz / reproducción? 1)Compruebe si el volumen de su dispositivo de reproducción está encendido o apagado. 2)Por favor, compruebe si los auriculares Bluetooth y el teléfono móvil están bien conectados. Es posible que necesite reiniciar el dispositivo (ver métodos de reinicio abajo) 3)Compruebe si la distancia entre el auricular y el teléfono no es superior a 1,5 metros (4 pies). Reset: si el auricular no está correctamente emparejado o sigue teniendo problemas, vaya a la configuración Bluetooth del teléfono y elimine para eliminar el auricular. A continuación, siga los pasos 1 - 3 en la primera página de este Manual para volver a emparejar los auriculares con el dispositivo móvil. Si los tapones para los oídos se interrumpen, puede ser debido a alguna interferencia. Si la interrupción continúa, apague ambos auriculares apagando el dispositivo de música o la función Bluetooth del teléfono, luego ponga los auriculares de nuevo en la Caja de recarga, y luego retire los auriculares de la Caja de recarga para encenderlos de nuevo. Una vez que los auriculares se reinician, encienda bluetooth en su dispositivo de música o teléfono. Especificaciones: Modelo: BT958 Versión Bluetooth: 5.3 Entrada de energía: DC 5v Tiempo de funcionamiento de los auriculares: aproximadamente 4 horas, 50% de volumen Capacidad de la batería del auricular: 40 Mah + 40 Mah = 80 Mah Capacidad de la batería de la Caja de carga: 400 Mah Soporte a2dp/avctp/avdtp/lavrcp/hfp/spp/smp/attg/gatt/rfcomm/sdpl/2capp profile Garantía limitada de 90 días: Sentry garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no se aplica a los daños causados por accidentes, uso anormal, mal uso o negligencia. Si los productos defectuosos son devueltos a un distribuidor autorizado de Sentry o Sentry, póngase en contacto con: P.O. Box 885 one Bridge Street, Hillburn, Nueva York, 10931. Por favor, adjunte un cheque de \$5 para la devolución.  Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está limitado por dos condiciones: (1) el dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento inesperado FCC ID:ZACPLBT960 Model #BT958 Las marcas y logotipos de texto bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y están sujetos a licencia para su uso por Sentry Industries Inc. Otras marcas y nombres comerciales son marcas comerciales y nombres comerciales de sus respectivos propietarios. Sentry Industries Inc declara que el equipo de radio BT958 cumple la Directiva 2014 / 53 / UE. La Declaración de conformidad de la UE puede consultarse en: https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/ Conformidad con las instrucciones Este producto lleva el marcado CE que indica el cumplimiento de las directivas 73 / 23 / CEE (baja tensión) y 89 / 336 / CEE (compatibilidad electromagnética), en su versión modificada. Protección del medio ambiente Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse junto con la basura doméstica. Por favor, recoja los lugares donde hay instalaciones. Por favor, consulte a su gobierno local o minorista para obtener consejos de reciclaje. CE  BC  	Cargar el dispositivo Solo se utilizarán adaptadores de potencia que cumplan las normas nacionales aplicables y las normas internacionales y regionales. Otros adaptadores de potencia pueden no cumplir las normas de seguridad aplicables y su uso puede entrañar un riesgo de muerte o lesiones. Cuando el cable de carga esté conectado a la fuente de alimentación, evite el contacto prolongado de la piel con el cable de carga y el conector, ya que esto puede causar molestias o lesiones. Evite dormir o sentarse en un cable o conector de carga. Advertencia: para evitar posibles daños auditivos, no escuche alto durante mucho tiempo. Por razones de seguridad vial, no use auriculares mientras conduce o monta una bicicleta. Si tiene marcapasos u otro dispositivo médico eléctrico, consulte a su médico antes de usar este producto. Riesgo de asfixia: el producto, el embalaje y algunos accesorios pueden representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios alejados de los niños pequeños. Si se ingiere, la propia bolsa o muchos de sus componentes pequeños pueden causar asfixia. Peligro: la sustitución inadecuada de las baterías puede causar explosiones y lesiones personales.