

FODSPORTS

START GUIDE

FODSPORTS F2

Long Distance Communication 2-Way Intercom
Smart Noise Reduction

Bluetooth®

<https://www.fodsports.com>

Type-C Charging | Type-C充電

State:Charging | 状態：充電中

State:Full Charge | 状態：満充電

A Button: | A_ボタン

Previous
Volume Up
Mobile Phone Pairing
Answering/End/Reject Phone Call
Voice command
Switch manual/automatic answer calls
Music Play/Pause

前
音量アップ
スマホとペアリング
電話に出る・切る・拒否
音声コマンド
手動・自動電話応答の切り替え
音楽再生・停止

B Button: | B_ボタン

Next
Volume Down
Enter Intercom Pairing Mode
Start/End Intercom
Redial Last Number Called

次
音量ダウン
インタコムのペアリングモードに入る
インタコム通話開始・切断
リダイヤル

LED Indicator | LEDインジケータ

State:OFF | 状態：オフ

State:ON/ Stand by | 状態：オン・待機中

State:Charging | 状態：充電

State:Full Charge | 状態：満充電

State:Pairing Mode | 状態：ペアリングモード

Basic Operations | 基本操作

Power On: | 電源オン：

HOLD 1 Second | 1秒間を長押し

Power Off: | 電源オフ：

HOLD 1 Second | 1秒間を長押し

Volume Up: | 音量アップ：

HOLD 1 Second | 1秒間を長押し

Volume Down: | 音量ダウン：

HOLD 1 Second | 1秒間を長押し

Switch prompt tone(English/Japanese): | 音声案内の切り替え（英語・日本語）

State:Stand by | 状態：待機中

HOLD 8 Seconds | 8秒間を長押し

Use While Charging: | 充電しながら使用する：

1

Powerbank | 移動電源

2

3

HOLD 1 Second | 1秒間を長押し

Pair Device(Mobile phone) | デバイスとペアリング (スマホ)

1 Initiate Pairing | ペアリング開始

State: OFF | 状態：オフ

2 Enter pairing mode | ペアリングモードに入る

HOLD 6 Seconds | 6秒間を長押し

3 Pair Phone | スマホとペアリング

Select "FODSPORTS F2" | "FODSPORTS F2"を選択する

4 Paired Successfully | ペアリング完了

***Memory Clear: | *メモリクリア:**

State: OFF | 状態：オフ

HOLD 6 Seconds | 6秒間を長押し

Mobile Phone | スマホ

Answer/End Phone Call : | 電話に出る・切る

State:Call incoming | 状態：着信

TAP x1 | 1回タップ

Reject Phone Call : | 電話に拒否する

State:Call incoming | 状態：着信

HOLD 3 Seconds. | 3秒間を長押し

Redial Last number Called: | リダイヤル

State:Stand by | 状態：待機中

TAP x2 | 2回タップ

Voice Command(Siri/S-Voice): | 音声コマンド (Siri/S-Voice)

State:Stand by | 状態：待機中

TAP x2 | 2回タップ

Switch Manual/Automatic Answering Calls: | 手動・自動電話応答の切り替え

State:Stand by | 状態：待機中

HOLD 3 Seconds | 3秒間を長押し



Intercom | インタコム

- 1

Initiate Pairing
インタコム間のペアリング開始

No.1

No.2

State: OFF
状態: オフ

State: OFF
状態: オフ
- 2

Power on (No.1) and (No.2)
電源オン (No.1) と (No.2)

No.1

No.2

HOLD 1 Second
1秒間を長押し

HOLD 1 Second
1秒間を長押し
- 3

(No.1) and (No.2) enter pairing mode
(No.1) と (No.2) ペアリングモードに入る

No.1

No.2

HOLD 4 Seconds
4秒間を長押し

HOLD 4 Seconds
4秒間を長押し
- 4

Paired Successfully
ペアリング完了

No.1

No.2
- 5

Start Intercom
インタコム通話開始

End Intercom
インタコム通話切断

TAP x1
1回タップ

TAP x1
1回タップ

Music | 音楽

- Play Music:
音楽再生

Pause Music:
音楽停止
- Play Previous:
前の曲の再生

Play Next:
次の曲の再生

User Manual Download



FODSPORTS
Fodsports Official Website



Fodsports
Official Facebook Page



YouTube
Fodsports
Official YouTube Channel



Package Include | パッケージリスト

- 1 x F2 host
1 x F2 ホスト

1 x Hard Tube Microphone
1 x ハードマイク
- 1 x USB Cable (TYPE-C)
1 x USBケーブル (TYPE-C)

1 x host Velcro
1 x 本体ベルクロ
- 3 x Velcro
3 x ベルクロ

1 x START GUIDE
1 x クイックガイド

Installation | 取付

- 1

Open the inner lining on the ear position of the helmet attach the VELCRO loop.
ヘルメットの耳の位置にある裏地を開き、ベルクロループを取り付ける。
- 2

Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left.)
ヘッドホンのベルクロフックをループに取り付ける (短いスピーカーは左側にある)。
- 3

Stick the microphone and Velcro on the left side of the helmet at a suitable position, aim the microphone at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.
ヘルメットの左側にあるマイクとベルクロを適切な位置に貼り付け、マイクを口の位置に向け、ワイヤーを内側の裏地に配置する。
- 4

Open the host Velcro on the back of the host.
ホストの背面にある本体ベルクロを開く。
- 5

Attach the host to helmet.
ホストをヘルメットに取り付ける。
- 6

installation completed.
インストール完了

Technical Specifications | 技術仕様

Bluetooth 5.0 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
Battery: lithium battery, 400mAh /3.7v
Dimensions: 75mm *15mm * 10mm
Intercom users:Two riders
Working time:12 hours
Standby time:200 hours
Charging time: 2 hours
Weight: 30g
Frequency Range: 2.4G-2.485G
Operating temperature: -20℃-50℃
Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
USB Adapter standard charge circuit: DC 1A±0.5A

ブルートゥースサポート: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
バッテリー: リチウム電池, 400mAh /3.7v
サイズ: 75mm *15mm * 10mm
適用人数: 2人

使用時間: 12時間
待機時間: 200時間
充電時間: 2時間
重量: 30g
周波数範囲: 2.4G-2.485G
動作温度: -20℃-50℃
取済認証: CE FCC ROHS BQB TELEC
USBアダプタ標準充電電圧: DC 5V±0.2V
USBアダプタ標準充電電流: DC 1A±0.5A

The F2 operates in the following order of priority
F2は以下の優先順位で動作します

1	Phone call (highest)	携帯電話 (最高)
2	Intercom	インターコム
3	Music	Bluetoothステレオ音楽